Druckerinstallation

Vorrausetzung ist, Sie sind mit dem Hochschulnetz verbunden!

Anleitung für Windows 7



Druckertreiber Installation

- 1. Öffnen Sie "Geräte und Drucker" auf Ihrem PC
- 2. "Drucker hinzufügen"



"Einen lokalen Drucker hinzufügen" 3. Drucker hi Weiter Abbrechen 4. Erstellen Sie einen lokalen Drucker mit einem 🕒 👼 Drucker hinzufügen "Standard TCP/IP Port" Klicken Sie auf "Weiter" LPT1: (C ard TCP/IP Por Die IP-Adresse lautet : 139.30.240.145 Weiter Abbrechen Klicken Sie auf "Weiter" 🕒 🖶 Drucker hinzufügen Einen Druckerhostnamen oder eine IP-Adresse eingeben Gerätetyp TCP/IP-Gerät stname oder IP-Adress 139.30.240.145 Anschlussname 139.30.240.145 Den Drucker abfragen und den zu verwendenden Treiber automatisch auswählen Weiter Abbrechen 3. Wählen Sie "Benutzerdefiniert" und gehen Sie auf "Einstellung"

Klicken S	Sie auf	,,W	'eiter"
-----------	---------	-----	---------

Zusätzliche Ansc	hlussinformationen erforderlich
Das Gerät wurde im	Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:
1. Das Gerät ist eing	jeschaltet.
 Es besteht eine N Das Gerät wurde 	etzwerkverbindung. richtig konfiguriet
	nenug konngunera
4. Die Adresse auf o	ler vorherigen Seite ist richtig.
 Die Adresse auf o Korrigieren Sie die A Assistenten auf der sind, dass die Adres 	ler vorherigen Seite ist richtig. udresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie : se richtig ist.
 Die Adresse auf of Korrigieren Sie die A Assistenten auf der sind, dass die Adres Gerätetyp 	ler vorherigen Seite ist richtig. kdresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie s er richtig ist.
 Dis ocher werder Die Adresse auf of Korrigieren Sie die A Assistenten auf der sind, dass die Adres Gerätetyp Standard 	ler vorherigen Seite ist richtig. kdresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie s er richtig ist. Generic Network Card

139.30.240.145

139.30.240.145

C LPR

OK Abbrechen

×

×

Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren

Druckername oder -IP-Adresse:

Raw

9500

public

Porteinstellungen

Portname:

Protokoll

Raw-Einstellungen

SNMP-Geräteindex:

Portnummer: 95
LPR-Einstellungen
Warteschlangenname:
LPR-Bytezählung aktiviert
SNMP-Status aktiviert
Communitymame: P4

- 4. Port auf "9500" umstellen mit "OK" bestätigen.
 - "Weiter" drücken.

5.	Unter "Datenträger" suchen Sie sich den Ordner	
	"Drucker Treiber", den sie am Anfang der	
	Beschreibung runtergeladen haben.	





Wenn Sie ein 32 Bit System haben, öffnen Sie dann den 32bit Ordner.

- 🕒 🖶 Drucker hinzufügen Den Druckertreiber installieren Wählen Sie Ihren Drucker in der Liste aus. Klicken Sie auf "Windows Update", um weitere Modelle anzuzeigen. Z Klicken Sie auf "Datenträger", um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren. Hersteller Drucker Â Â Brother DCP-116C Brother Canon EFI Brother DCP-117C Brother DCP-128C Epson Brother DCP-129C ÷ 📺 Der Treiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datenträger... Warum ist Treibersignierung wichtig? Weiter Abbrechen
- Wählen Sie denn ,,Kyocera TASKalfa 3051ci KX" als Drucker aus.

Den Druckertreib	er installieren		
Wählen Sie Ik Modelle anzu	ren Drucker in der Liste aus. Kli zeigen.	cken Sie auf "Windows Update", um weite	ere
Klicken Sie au	f "Datenträger", um den Treibe	er mithilfe einer Installations-CD zu installi	ieren.
Drucker			
DIUCKEI			
Kyocera TASKalfa	500i KX		
Kyocera TASKalfa	500i KX 501i KX		
Kyocera TASKalfa	500i KX 501i KX 510i KX		_
Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa :	500i KX 501i KX 510i KX 550ci KX		
Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa :	500i KX 501i KX 510i KX 550ci KX		
Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Kyocera TASKalfa : Der Treiber hat ein	500i KX 501i KX 510i KX 550ci KX e digitale Signatur.	Windows Update Datent	räger
Kyocera TASKalfa : Der Treiber hat eir Warum ist Treiber	500i KX 501i KX 510i KX 550ci KX set =: KX e digitale Signatur. signierung wichtig?	Windows Update Datenti	räger
Kyocera TASKalfa : Der Treiber hat eir Warum ist Treiber	500i KX 501i KX 510i KX 550ci KX ee digitale Signatur. signierung wichtig?	Windows Update Datent	räger

- 7. Klicken Sie auf "Fertig stellen"
- 8. Sie haben nun erfolgreich den Drucker installiert.



Benutzername eintragen im Druckertreiber



- 7. Bestätigen Sie mit "OK".
- 8. Fertig.

Benutzereinstellungen	? x
Identifikation	
Benutzername: vw1234	
Abteilung:	
Maßeinheit	
🔘 Zoll	
() mm	
Spracheinstellung	
Sprache wählen: Deutsch	•
ОК	Abbrechen

Kostenstelle im Druckertreiber einstellen



Druckertreiber auf SW Druck einstellen.

Diese Einstellung ist notwendig, damit eine Korrekte Abrechnung erfolgen kann. Bei nicht befolgen der Einstellung, kann es vorkommen, das für eine Schwarz/Weiß-Seite eine Farbseite berechnet wird!

- 1. Öffnen Sie "Geräte und Drucker"
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker, den Sie gerade installiert haben.
- 3. Klicken Sie auf "Druckereigenschaften" .





Druckanleitung

Drucken aus einer Anwendung:

- 1. Öffnen Sie das Dokument, welches Sie ausdrucken möchten, wählen Sie Menü/Datei, Drucken
- 2. Drucker auswählen: Kyocera TASKalfa 3051ci KX
- Hinweis: Wenn Sie "Farbe" oder "Duplex" drucken möchten! Klicken Sie bitte auf Eigenschaften und wählen dann die entsprechende Funktion aus.
 - 3. Mit .. OK" bestätigen



Abruf des Druckjobs am beliebigen Gerät

- 1. Beliebigen Drucker in Ihrer Nähe suchen
- 2. Ausweis vor Kartenleser halten, Anmeldung erfolgt
- 3. Drucken auswählen
- Hinweis: Wenn das Feld Drucken grau hinterlegt ist, sind keine Druckaufträge vorhanden.
 - 4. Druckaufträge markieren

 - 6. Nach Beendigung abmelden.







Hinweis:

• Die Druckjobs werden nach 72 Stunden vom Server gelöscht, wenn diese nicht abgerufen werden